

PERSONAL BRACELET V3 EASY TOUCH

De Personal Bracelet V3 Easy Touch is een batterijgevoede alarmgever welke draadloos (bidirectioneel) communiceert op 868MHz.

De Personal Bracelet V3 Easy Touch heeft een verhoogde drukknop waarbij de gebruiker, met een lichte aanraking van de knop, een alarmering kan maken.

De Personal Bracelet V3 Easy Touch is ontworpen als een draagbaar apparaat welke gedragen wordt als armband.

Voor specifieke bewoners waarbij de Personal Bracelet gefixeerd aangebracht dient te worden heeft Kadex een Safety Lock ontwikkeld. Hierdoor kan de bewoner de Personal Bracelet niet uit eigen beweging afdoen.

De Safety Lock wordt middels de Safety Key eenvoudig bevestigd door een contra roterende beweging te maken.

De Safety Key is universeel toepasbaar op alle Kadex Safety Locks.

De Personal Bracelet V3 Easy Touch kan worden gebruikt voor toepassingen als:

- Alarmering (gebouwekdekkend)
- Tijdregistratie
- Dwaaldetectie
- Track & Trace
- Domotica sturingen
- Toegangscontrole (MIFARE)

De hierboven genoemde toepassingen kunnen worden gecombineerd, zodat de Personal Bracelet V3 Easy Touch u één zeer krachtige en geïntegreerde oplossing biedt.

Vanwege de bidirectionele RF-communicatie op 868MHz of 915MHz (USA) is het draadloze netwerk zeer betrouwbaar en stabiel.

Door deze bidirectionele communicatie kan er tevens aan de gebruiker, in geval van een alarm, een geruststellingindicatie worden gegeven dat het alarm succesvol is ontvangen en dat er dus hulp onderweg is.

Deze geruststellingindicatie bestaat uit een kleur en trilling, het patroon is hierbij individueel instelbaar.

Software updates en upgrades kunnen remote, vanuit de Kadex Pro Server, geïnstalleerd worden.

Vanuit de centrale Kadex Pro Server applicatie wordt het product tevens automatisch gecontroleerd op batterijspanning, signaalsterkte en een correct functioneren.

Leveringsomvang:

- Personal Bracelet V3 Easy Touch
- Batterij (CR2450)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Afmetingen | 270 x 40 x 13.5 mm |
| Behuizing | ABS |
| Kleur | Wit |
| Gewicht | 302 Gram |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Bestuursfrequentie | 868 MHz/915 MHz, 2,4 GHz (BLE) |
| RF zendkracht | Max. 13 dBi (20mW) |
| Voltage | Batterij, CR2450 |
| Verbruik | Afhankelijk van functionaliteiten |
| Antenne | Geïntegreerd |
| LED | 1x RGB |
| Trilmotor | Geïntegreerd |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatuur | |
| In Werking | -10 °C tot 40 °C |
| Opslag | -20 °C tot 70 °C |
| Bij Vochtigheid | 90% bij 25 °C |
| Standaard Conformiteiten | |
| Radio Toestemming | EN300 220-1 |
| EMC - R&TTE | EN301 489-3 |
| Veiligheid | EN60950-1 |
| Milieu | RoHS/WEEE |



PERSONAL BRACELET V3 EASY TOUCH UITVOERINGEN

| Artikelnummer | Model |
|---------------|-------------------------------------|
| 210231700B | Personal Bracelet V3 Easy Touch |
| 210231800B | Personal Button V3 Easy Touch + BLE |

OPTIES

| Artikelnummer | Model |
|---------------|------------------------|
| 10620 | Bracelet V3 |
| 10608 | Safety Set (Lock+ Pin) |
| 10601 | Safety Key |

